

Thuraya XT LITE

Thuraya · Bedienungsanleitung · Deutsch



Das Thuraya XT-LITE ist ein Satellitentelefon für Gespräche und SMS im Thuraya-Netz. Du benötigst eine passende, aktive SIM und freie Sicht zum Satelliten. Das Gerät ist kein weltweit flächendeckendes Mobiltelefon und kein garantiert erreichbarer Notrufdienst.

SIM und Akku einsetzen

Schalte das Telefon aus und trenne das Ladegerät. Setze die für Thuraya geeignete SIM gemäß der Markierung in den Halter ein, bevor Du den Akku einlegst. Drücke den Akku vorsichtig in seine Verriegelung; nichts mit Gewalt einsetzen.

Vorbereiten und starten

Akku laden: Öffne die Anschlussabdeckung unten und schließe das für XT-LITE freigegebene Ladegerät an. Lade den Akku vor dem Einsatz. Verwende keine beschädigten Akkus oder ungeeigneten Netzteile und halte die Anschlüsse trocken.

Netzverbindung herstellen: Gehe ins Freie, ziehe die Satellitenantenne vollständig aus und schalte das Telefon ein. Gib eine angeforderte SIM-PIN ein. Warte, bis Netzregistrierung und Positionsbestimmung abgeschlossen sind und Land sowie Signalstärke erscheinen.

Im Alltag verwenden

Für Sprachverbindungen und kurze Nachrichten außerhalb terrestrischer Mobilfunkversorgung innerhalb der nutzbaren Thuraya-Abdeckung. Prüfe vor einer Reise sowohl die Netzabdeckung als auch örtliche Einfuhr- und Nutzungsregeln.

Bildlegende: 1 Antenne · 4 Anruftaste · 10 Ende-Taste · 11 USB und Laden · 13 Akkuentriegelung · 14 SIM-Halter.

Gerät und Bedienelemente



Herstellerabbildung · Modell und Anwendung getrennt prüfen

01 Antenne und Netz prüfen

02 Empfänger vor Test abstimmen

Telefonieren

Gib die vollständige Rufnummer mit internationaler Vorwahl ein oder wähle einen gespeicherten Kontakt. Starte mit der Anruftaste und beende mit der Ende-Taste. Halte die Antenne frei und möglichst in derselben günstigen Ausrichtung. Ein Anruf kann tarifabhängige Kosten auslösen.

SMS senden: Öffne Menü → Nachrichten → Neue Nachricht. Schreibe den Text, füge die Empfängernummer hinzu und wähle Optionen → Senden. Prüfe den Versandstatus. Eine gespeicherte Nachricht oder ein Sendeversuch bestätigt noch keinen Empfang beim Adressaten.

Position und Geoberichte

Deine Koordinaten findest Du unter Navigation → Aktuelle Position. Geo-Reporting kann Positionen an zuvor eingerichtete Empfänger per SMS senden. Prüfe Empfänger, Intervall, Kosten und erfolgreichen Empfang im Voraus. Eine SOS-benannte Nachricht ist nicht automatisch mit einer Rettungsleitstelle verbunden.

Schwaches Signal richtig behandeln: Bei einer Anrufbenachrichtigung Antenne vollständig ausziehen und freie Sicht zum Satelliten herstellen, bevor Du das Gespräch annimmst. Für regelmäßige Nutzung nach längerer Lagerung einen normalen Probeanruf mit einer erreichbaren Kontaktperson vereinbaren.

Fehlerhilfe und Sicherheit

01 Fehler eingrenzen

Prüfe zuerst die sichere Ursache; keine Werkseinstellungen oder Datenlöschung auf Verdacht.

Beobachtung	Sicher prüfen
Kein Netz	Abdeckung für den Standort, freie Sicht, ausgezogene Antenne und aktive SIM prüfen. Unter Netz → SAT-Registrierung kann eine manuelle Registrierung angestoßen werden.
SIM / PIN wird abgewiesen	SIM-Einbau und Vertragsstatus prüfen. PIN nicht wiederholt raten; bei Sperre den Anbieter nach dem korrekten Entsperrweg fragen.
Verbindung bricht ab	Antenne nicht verdecken, Standort mit besserer Sicht wählen und Signalstärke kontrollieren. Ein Innenraumtest ist kein belastbarer Netztest.

02 Sicher verwenden

Telefon nicht beim Fahren bedienen. In Flugzeugen, explosionsgefährdeten Bereichen und bei vorgeschriebenen Funkverboten ausgeschaltet lassen. Akku vor Hitze, Beschädigung und Feuchtigkeit schützen. Keine eigenmächtigen Reparaturen oder fremden Firmwaredateien verwenden. Vor Expeditionen einen unabhängigen Notfallplan und eine regelmäßige Funktionskontrolle vorsehen.

03 Kontakt und Weitergabe

TiProNet Axel Tittel · An der Dobritzmark 8 · 04838 Eilenburg · Deutschland
+49 341 39 28 500 · info@tipronet.net · www.tipronet.net

Reinige das Gerät schonend und trocken. Sichere persönliche Daten vor Weitergabe; entsorge Gerät und Batterie über geeignete Rücknahmewege. Fest eingebaute Batterien nicht selbst ausbauen.