

L08P

Technisches Datenblatt



GPS-Uhr mit Touchdisplay, SOS-Taste und magnetischem Ladeanschluss. Die folgenden Hardwareangaben beziehen sich auf die EU-Ausführung L08P_EU laut Hersteller-Spezifikation. Die TiProNet Ortungsportal-Version ist für den vereinbarten Datenbetrieb vorbereitet.

- 01 Ortung** • Satellitenempfang und verfügbare Ortungsarten beachten.
- 02 Mobilfunk** • Bänder, Gerätevariante und SIM bestimmen die Verbindung.
- 03 Energie** • Ladebedarf hängt von Nutzung, Empfang und Akkuzustand ab.
- 04 Funktionen** • Ereignisse und Zusatzfunktionen passend konfigurieren.

Magnetischer Ladeanschluss und SIM

Der magnetische Ladeanschluss liegt auf der Rückseite der Uhr. Die Herstellerdarstellung zeigt seine Lage und das SIM-Fach. Verwende den zur konkreten Uhr passenden magnetischen Ladestecker.



Anschluss	Funktion und Zuordnung
Rückseitiger Magnetanschluss	Laden mit dem zur Uhr gehörenden Kabel; Kontakte trocken und sauber halten
SIM Fach	Nano-SIM; Kartenführung und Gehäuseausführung beachten

Quelle: L08P Manual, Product Details und SIM Card Operation Guide; PDF-Seiten 3–5 und 9.

SIM Format

Nano-SIM

Ladekabel so ansetzen, dass es ohne Kraft in der vorgesehenen Lage sitzt. Keine Spannung mit Prüfdrähten an einzelne Kontaktflächen legen und keine Aderfarben eines anderen Magnetkabels übernehmen.

Der SIM-Halter ist für Nano-SIM vorgesehen. Im eigenständigen Betrieb vor dem Einsetzen ausschalten, Kartenabdeckung und gegebenenfalls Band nach der passenden Herstelleranleitung handhaben und anschließend korrekt schließen.

Technische Angaben

L08P · TECHNISCHES DATENBLATT



Originalprodukt und Aufgabenübersicht · keine Anschlusszeichnung

01

Ortung

Satellitenempfang und verfügbare Ortungsarten beachten.

02

Mobilfunk

Bänder, Gerätevariante und SIM bestimmen die Verbindung.

GPS-Uhr mit Touchdisplay, SOS-Taste und magnetischem Ladeanschluss. Die folgenden Hardwareangaben beziehen sich auf die EU-Ausführung L08P_EU laut Hersteller-Spezifikation. Die TiProNet Ortungsportal-Version ist für den vereinbarten Datenbetrieb vorbereitet.

01

Gerät und Energieversorgung

Merkmal	Technische Angabe
Modell	L08P_EU
Abmessungen und Gewicht	Durchmesser 45 mm · Dicke 13,2 mm · 58 g laut Hersteller
Display	1,43 Zoll AMOLED · 466 × 466 Pixel · Touchbedienung
Akku	Lithium-Polymer-Akku · 650 mAh laut modellbezogener Spezifikation
Laden	Magnetischer Ladekontakt; mitgeliefertes, passendes Ladezubehör verwenden
Bedienelemente	Touchdisplay, Ein-/Aus-Taste und SOS-Taste
Gehäuse und Armband	PC, ABS und Keramik laut Spezifikation · 22-mm-Silikonarmband
Umgebung	Temperaturen unter 0 °C und über 60 °C vermeiden; vor direkter Sonne und aufgeheizten Fahrzeugen schützen
Gehäuseschutz	IP66 laut Spezifikation; nicht zum Schwimmen oder Tauchen; nur trocken laden

02 Ortung und Funk der EU Variante

Bereich	Herstellerangabe
Satellitenortung	GPS, BeiDou und GLONASS; Modi laut Spezifikation: GPS, BeiDou, GPS + BeiDou oder GPS + GLONASS
4G LTE	B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B40, B41
3G WCDMA	Band 1 und Band 8
2G GSM	900 und 1800 MHz
WLAN und Bluetooth	2,4-GHz-WLAN für ergänzende Ortung laut Hersteller; Bluetooth LE 5.0
SIM	Nano-SIM; im TiProNet-Betrieb bereits vorbereitet

Unterstützte Frequenzen sind keine Zusage einer Verbindung in jedem Netz oder Land. Nutzbare Netze hängen von Gerätevariante, SIM, Freischaltung und örtlicher Abdeckung ab.

03 Sensoren und Funktionen

Bewegungssensor und Schrittzähler; optischer Herzfrequenzsensor. Weitere Gesundheitsanzeigen und optionales ECG hängen von Hardware und Firmware ab. Mikrofon und Lautsprecher sind vorhanden. Gesundheitswerte dienen nur der Orientierung, nicht der medizinischen Diagnose oder Behandlung.

04 Laufzeit und TiProNet Betrieb

Eine feste Akkulaufzeit wird nicht zugesagt. Ortungsintervall, Empfang, Displaynutzung, aktive Funktionen, Temperatur und Akkualter bestimmen den Ladebedarf. Plane den Ladeablauf anhand des tatsächlichen Einsatzes.

SOS mit TiProNet. Die TiProNet-SIM unterstützt das Dienstmerkmal Voice nicht. Bei SOS erfolgt deshalb kein Sprachanruf. Die Uhr überträgt die SOS-Meldung als Datenmeldung an den Server des TiProNet Ortungsportals. Das Portal kann sie entsprechend der vereinbarten Einrichtung an die App und weitere konfigurierte Benachrichtigungswege weitergeben.

Ortung und Alarmübertragung hängen von Akkuladung, Mobilfunkempfang, Positionsbestimmung und verfügbaren Übertragungswegen ab. Prüfe bei einer Position immer auch den Zeitstempel. Eine ältere Meldung ist kein Beleg für den aktuellen Aufenthaltsort.

05

Lieferumfang und Konformitätsquelle

Uhr und passendes Ladezubehör gemäß Bestellung. Die EU-Konformitätserklärung DoC-L-202609 von GOTOP LIMITED vom 14.09.2026 nennt L08P und Charge 2026-L batch zur Richtlinie 2014/53/EU. Die zur Lieferung passende Erklärung erhältst du über TiProNet.

Ortungsportal: <https://portal.tipronet.net>

Hinweis zu technischen Angaben. Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekenzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.