

MT60X

Kundeninformation



Der MT60X ist ein wiederaufladbarer GPS-Tracker mit SOS-Taste und überwachtem Bandverschluss. Er übermittelt Positionen und eingerichtete Ereignisse über Mobilfunk. TiProNet bereitet SIM, Verbindung und Meldeprofil passend zum vereinbarten Einsatz vor.

- 01 Positionen einordnen** • Zeitstempel und Empfang zählen. Die letzte Meldung ist nicht immer der aktuelle Standort.
- 02 SOS auslösen** • Die SOS-Taste stößt eine Datenmeldung an. Mit der TiProNet-SIM erfolgt kein Sprachanruf.
- 03 Bandkontakt nutzen** • Eine Bandöffnung kann als Ereignis gemeldet werden. Das ist ein Hinweis, kein Gefahrennachweis.
- 04 Den Einsatz vorbereiten** • Ladeablauf und tatsächliche Empfänger vor dem Einsatz gemeinsam testen.

Im Alltag mit MT60X

Die Bedienung bleibt übersichtlich: laden, einschalten und die Meldungen im Ortungsportal prüfen. Die separate Inbetriebnahmeanleitung führt durch den Start; technische Angaben stehen im Datenblatt.

Der Datenweg im Überblick

Station	Was geschieht
1 MT60X	Erfasst GPS-Positionen und eingerichtete Ereignisse wie SOS oder Bandöffnung.
2 Mobilfunk	Überträgt Daten über die vorbereitete Mobilfunkverbindung.
3 Ortungsportal	Zeigt empfangene Meldungen mit Position und Zeitstempel.
4 Empfänger	Erhält eingerichtete Benachrichtigungen und handelt nach dem vereinbarten Ablauf.

Was der MT60X im Alltag unterstützt

GPS-Positionen helfen, Wege und Aufenthaltsorte anhand empfangener Meldungen einzuordnen. SOS lässt sich direkt am Gerät auslösen. Der Bandkontakt kann das Öffnen oder Unterbrechen des Bands melden. Welche Ereignisse im Portal sichtbar werden, hängt vom vereinbarten Meldeprofil ab.

Einsatz	Worauf es ankommt
Begleitende Personenortung	Betroffene informieren, Zugriff begrenzen und Tragekomfort prüfen. Der Tracker ersetzt keine Betreuung.
SOS Datenmeldung	Taste erreichbar halten; Empfänger, Vertretung und Ersatzweg verbindlich vereinbaren.
Hinweise vom Bandkontakt	Ein Ereignis prüfen, nicht vorschnell als Manipulation oder Gefahr bewerten.
Positionen und Verlauf	Zeitstempel, Meldeabstand und Empfang berücksichtigen; kein lückenloser Bewegungsnachweis.

SOS mit TiProNet

Die TiProNet-SIM unterstützt das Dienstmerkmal Voice nicht. Bei SOS erfolgt kein Sprachanruf. Der MT60X meldet die Auslösung über die Datenverbindung an den Server des TiProNet Ortungsportals. Von dort kann die Meldung über die eingerichteten App- und Benachrichtigungswege weitergegeben werden.

Ein Testalarm darf angekündigt sein. Informiere die Empfänger vorher. Teste anschließend sowohl die Meldung im Portal als auch ihren Eingang beim tatsächlichen Empfänger.



Sicher und transparent nutzen

Ortung und Alarmübertragung hängen von Akkuladung, GPS-Empfang, Mobilfunk und verfügbaren Server- und Benachrichtigungswegen ab. Die zuletzt empfangene Position ist nicht zwingend der aktuelle Standort. Prüfe immer den Zeitstempel.

Der MT60X ersetzt keinen Notruf und darf nicht die einzige Absicherung in lebenswichtigen Situationen sein. Vereinbare einen Ersatzablauf, wenn Meldungen ausbleiben.

IP67 ist kein Tauchschein. IP67 laut Hersteller ist keine Freigabe für Schwimmen, Tauchen oder dauerhaftes Untertauchen. Gehäuse und Dichtungen müssen intakt sein. Lade Gerät und Zubehör nur vollständig trocken.

Die betroffene Person muss über Ortung, SOS und Bandmeldungen informiert sein. Keine verdeckte Ortung und kein heimliches Mithören. Das vorhandene Mikrofon ist im TiProNet-Datenbetrieb keine Sprachverbindung.

Ortungsportal: <https://portal.tipronet.net>

Hinweis zu technischen Angaben. Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.