Kurzanleitung

EYE Sensor EN12830

Teltonika · Kurzanleitung · Deutsch



EYE-Sensor-EN12830 **v1.0 · 20.10.2026** **Modern**

EYE Sensor EN12830 mit Variantenkennzeichnung. Herstellerabbildung.

Der EYE Sensor EN12830 ist ein Bluetooth-Sensor mit internem Speicher für Temperaturverläufe. Er eignet sich für die dokumentierte Temperaturüberwachung. Die Aufzeichnung muss vor dem Einsatz aktiviert und der Datenabruf geprüft werden. Nicht öffnen oder aufladen. Beachte vor Beginn die vollständige Bedienungsanleitung.

01 Variante und Messpunkt prüfen

Vergleiche die Kennzeichnung EN12830 mit der Bestellung. Ordne den Sensor eindeutig dem Messpunkt zu. Prüfe Messbereich, Kalibriernachweis und den für Deinen Prozess vereinbarten Prüfplan.

02 Vorbereiten und starten

Sensor verbinden: Nutze die vom Hersteller für EN12830 vorgesehene EYE APP. Aktiviere Bluetooth und suche den Sensor in der Nähe. Eine schlafend gelieferte Ausführung mit einem Magneten aufwecken, bis die LED blinkt. Danach die Gerätekennung und Firmware kontrollieren.

Aufzeichnung vor dem Einsatz starten: Aktiviere in der EN12830-App die Temperaturaufzeichnung und wähle das benötigte Intervall. Der Hersteller beschreibt 1, 5 oder 15 Minuten. Prüfe mit einer kurzen Probeaufzeichnung, dass neue Messpunkte mit Datum und Uhrzeit vorhanden sind.