TiProNet Ortungsportal-Version

TECHNISCHES DATENBLATT

MT60 Pro

Technisches Datenblatt

Der MT60 Pro ist ein GPS-Tracker mit Sicherheitsarmband, Mobilfunk-Datenübertragung, SOS-Taste, Bandüberwachung, Wi-Fi-Funktionen und Audiohardware.

01 Ortung · Satellitenempfang und verfügbare Ortungsarten beachten.

02 Mobilfunk · Bänder, Gerätevariante und SIM bestimmen die Verbindung.

03 Energie · Ladebedarf hängt von Nutzung, Empfang und Akkuzustand ab.

04 Funktionen · Ereignisse und Zusatzfunktionen passend konfigurieren.

Ladekontakte Kabel und SIM

Die Herstellerdarstellung benennt zwei Ladekontaktgruppen am Gerät. Zur Ladung werden das passende Magnetkabel beziehungsweise der dazugehörige Ladeclip verwendet; die aktuelle Spezifikation nennt 5 V Ladeversorgung.

Anschluss	Funktion und Zuordnung
Charging contact 1	Erste herstellerspezifische Ladekontaktgruppe
Charging contact 2	Zweite herstellerspezifische Ladekontaktgruppe
Ladezubehör	Passendes Magnetkabel / Ladeclip, Versorgung 5 V nach Spezifikation

Quelle: MT60X-Pro Specifications, Seite 1; MT60XPro User Manual, Function key and port.

SIM Format

Nano-SIM laut aktueller Spezifikation; konkrete Halterausführung vor Kartenkauf prüfen

Die Gruppenbezeichnung 1/2 ist keine Plus-/Minuskennzeichnung. Nur passendes Zubehör verwenden; Kontakte nicht überbrücken und keine unbekannte Spannung direkt anlegen. Gerät und Kontakte vor dem Laden vollständig trocknen.

Für die Kartenwahl gilt die konkrete Lieferhardware. Die aktuelle Spezifikation nennt Nano-SIM. Bei einer abweichenden Halterausführung vor dem Kauf oder Wechsel mit TiProNet abgleichen; keine lose kleinere Karte oder gewaltsame Anpassung verwenden.

Technische Angaben

MT60 PRO · TECHNISCHES DATENBLATT

Originalprodukt und Aufgabenübersicht · keine Anschlusszeichnung

01 **Ortung**
Satellitenempfang und verfügbare Ortungsarten beachten.

02 **Mobilfunk**
Bänder, Gerätevariante und SIM bestimmen die Verbindung.

01 Produktprofil

Der MT60 Pro ist ein GPS-Tracker mit Sicherheitsarmband, Mobilfunk-Datenübertragung, SOS-Taste, Bandüberwachung, Wi-Fi-Funktionen und Audiohardware.

Merkmal	Herstellerangabe
Mobilfunk	4G LTE-FDD; zusätzlich 3G WCDMA und 2G GSM, Bänder abhängig von der Regionalausführung
Ortung	GPS, A-GPS, Mobilfunkzelle und Wi-Fi; U-blox GNSS
Akku	1.500 mAh, 3,8 V Lithium-Polymer
Laufzeit	>24 Stunden bei Datenübertragung alle 2 Minuten
Laden	5 V, Magnetkabel und Ladeclip; unter 2,5 Stunden
Abmessungen / Gewicht	55 × 43 × 28 mm / 175 g
Temperatur	−20 bis +55 °C
Schutzart	IP68 laut aktueller Herstellerspezifikation
SIM	Nano-SIM
Speicher	64 Mbit / 8 MB
Audio	Mikrofon und Lautsprecher

02 Funktionen und Grenzen

Funktion	Einordnung
SOS und Alarme	Datenalarm an Plattform; abhängig von SIM und Konfiguration zusätzlich Sprachfunktionen
Bandüberwachung	Meldungen bei Anlegen, Abnehmen, Durchtrennen und Manipulation
Geo-Zaun	Alarm für konfigurierte Bereiche
Datenlogger	Zwischenspeicherung bei fehlender Verbindung
Voice	Nur mit Voice-fähiger SIM und zulässiger Konfiguration

TiProNet-SIM: Voice ist nicht enthalten. Datenalarme erreichen das Ortungsportal weiterhin und können abhängig von der Einrichtung über App oder weitere Wege wie SMS weitergeleitet werden.

Der MT60 Pro ist kein Notruf- oder Medizinprodukt. Mobilfunk, GPS, Plattform, Akku, Tragebedingungen und Konfiguration beeinflussen Ortung und Alarmierung. Herstellerwerte können je nach Ausführung und Einsatzbedingungen abweichen.

Duschen und Pflege

Laut Herstellerhandbuch ist das Gerät zum Duschen geeignet. Für den Kontakt mit Seife oder Shampoo liegt keine ausdrückliche Herstellerfreigabe vor; eine uneingeschränkte Eignung dafür wird daher nicht zugesagt. Gerät und Ladekontakte vor dem Laden vollständig trocknen lassen. Nur passendes, unbeschädigtes Ladezubehör verwenden.

Hinweis zu technischen Angaben. Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.